

Светильник домашней ДБО «Сфера ЖКХ-001» LED, 13Вт, с датчиком, антивандальный IP20 Арт. 155.13.2.20

- 003

Паспорт

1. Назначение изделия

Простое и энергетически эффективное решение для внутреннего освещения мест общего пользования, например лестничных площадок, в том числе в многоквартирных домах. Светильник обеспечивает включение освещения в условиях недостаточной освещенности при появлении людей и производимых ими звуков и выключение освещения при отсутствии людей.

Светильник имеет в своем составе светодиодный драйвер, совмещенный со светодиодной платой 13 Вт из 22 светодиодов, автоматический блок управления включения и выключения света.

Корпус светильника обеспечивает степень защиты от воздействия окружающей среды IP20 по ГОСТ 14254-96.

Климатическое исполнение светильника соответствует УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

2. Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В	220±10%, 50-60 Гц
Количество светодиодов	22
Потребляемая мощность, Вт	13
Пульсации светового потока	~ 90%
Кэффициент мощности	≥0,95
Задержка выключения, секунд	45±20%
Порог срабатывания по свету, тип.:люкс	10±20%
Порог срабатывания по звуку, тип., дБ	60-70, нерегулируемый
Световой поток светильника	1450 лм*
Температура окружающей среды, °С	-10...+40
Класс защиты от поражения электрическим током	I

*Световой поток без рассеивателя. Световой поток с рассеивателем 1190лм

3. Комплектность

В комплект поставки входит:

- светильник 1шт.
- паспорт – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.
- ключ шестигранный – 1 шт.

4. Принцип действия светильника

Светильник включается только при недостаточном уровне естественной освещенности и появлении шума в виде: шагов, разговора, открывания дверей, и т.п. (при этом низкочастотный уличный шум отфильтровывается устройством). Через 45 секунд после включения светильник автоматически выключится.

5. Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! Источник питания не имеет гальванической изоляции от сети! Запрещается эксплуатировать светильник без рассеивателя!
Подключение и отключение производить только при отключенной сети!
Все работы по подключению светильника должны осуществляться только при отключенной сети.

6. Установка светильника

- отключите электропитание в месте установки светильника;
 - отверните антивандальный винт с помощью шестигранного ключа (входит в комплект поставки), отверните рассеиватель;
 - подключите питающие провода к светильнику;
 - используя штатные отверстия в корпусе светильника, обеспечьте его надежное крепление на опорной поверхности (элементы крепежа в состав поставки не входят). Рекомендуемый размер самореза 3,5 x 35;
 - вверните рассеиватель;
 - вверните антивандальный винт с помощью шестигранного ключа;
 - включите питание. При первоначальном подключении питания к светильнику, даже при ярком свете, он может 1 раз включиться. Через 60 секунд светильник должен выключиться;
- Рекомендуется устанавливать светильник на максимальном удалении от шахты лифта

7. Хранение

Светильники должны храниться в помещениях с температурой воздуха от +5° до +40°С и относительной влажностью не более 80%.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 5 лет со дня ввода в эксплуатацию изделия, подтвержденного соответствующими документами, но не более 6 лет с даты производства, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

9. Изготовитель

ООО «Аргос-Электрон» 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, промзона Орлинская зона, здание 2, литера А, помещение 14. Уполномоченный торговый представитель 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, промзона Орлинская зона, дом 1, помещения 1, 10.Тел.: 8-800-200-19-83

Адрес в сети интернет: www.argos-trade.com

Произведено в России.



Дата выпуска _____