

Паспорт

Выключатель света автоматический. СЗВО.4.К -001

1. Общие сведения об изделии

Выключатель света автоматический предназначен для управления освещением в жилых и нежилых помещениях.

В состав выключателя входят датчик освещенности и микрофон. При низком уровне освещённости в помещении и наличии шума определённого уровня (настраивается регулятором порога уровня звука), происходит включение освещения. Если в этом состоянии шум отсутствует более времени задержки выключения, то свет выключается.

При освещённости в помещении выше порогового уровня, свет не включается.

Схема подключения:



2. Основные технические характеристики


Напряжение питающей сети, В	220, 50-60 Гц
Тип применяемой лампы	ЛОН, LED мин. 6 Вт
Максимальная мощность нагрузки, Вт	150
Соответствие нормам ЭМС ГОСТ Р 51318.15-99	Да
Задержка выключения, секунд	~45
Порог освещённости, люкс	~10
Порог звукового давления (регулируется), дБ	60-70
Температура окружающей среды, °С	-10...+40

3. Настройка выключателя

В исходном состоянии регулировка выключателя находится:

- по звуку в крайнем левом положении, что соответствует срабатыванию на самый тихий звук.

Для регулировки используйте следующее подстроечное отверстие:

	по часовой стрелке – срабатывание на более громкие звуки против часовой стрелки – срабатывание на более тихие звуки
---	--

4. Указание мер безопасности

1. Монтаж и подключение устройства должен производиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск для проведения электротехнических работ.

2. Подключение выключателя света к сети должно осуществляться через предохранитель (идёт в комплекте), подключаемый к любому из синих проводов.

3. Все работы по монтажу изделия необходимо производить только при отключенном напряжении питающей сети.

4. После пребывания устройства в условиях предельных температур и высокой влажности устройство необходимо выдержать при температуре 20-25 °С и относительной влажности до 80 % в течение 8 часов.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию изделия, подтвержденного соответствующими документами, но не более 24 месяцев с даты поставки, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на лампу.

6. Изготовитель:

ООО «Аргос-Электрон» 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, промзона Орлинская зона, здание 2, литера А, помещение 14. Уполномоченный торговый представитель: ООО «Торговая Компания Аргос-Трейд». 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, промзона Орлинская зона, дом 1, помещения 1, 10. Тел: 8-800-200-19-83. Адрес в сети интернет: www.argos-trade.com.



Произведено в России. Дата выпуска